

Skrócona instrukcja programowania funkcji SMS dla central HS2XXX i nadajników 3G2080:

Poniższe ustawienia należy „do programować” do już istniejących w centrali – opcje które nie są opisane w poniższej instrukcji a są np. włączone nie należy wyłączać.

PROGRAMOWANIE CENTRALI			
[380]		– 1 (T) – Komunikacja aktywna	
[382]		– 5 (T) – Włączenie alternatywnego nadajnika	
PROGRAMOWANIE NADAJNIKA			
[851]	[301]	– 1 (T) – włączenie powiadomień SMS	
	[311]-[342]	– SMS numery telefonów 1-32. Bez prefixów – tylko 9 cyfrowy nr telefonu.	
	[343]-[374]	– Opcje numerów telefonów SMS 1-32 (1) – Alarmy/Powroty (2) – Sabotaże/Powroty (3) – Włączenia/Wyłączenia (4) – Usterki (5) – Testy systemu (6) – Wewnętrzne zdarzenia (7) – Wysyłanie powiadomień SMS (8) – Zdalne sterowanie SMS Fabrycznie wszystkie powyższe opcje są włączone	
	[375]-[406]	– Przypisywanie nr telefonów SMS do podsystemów. Wprowadzenie wartości 00(fabrycznie) powoduje przypisanie danego nr telefonu do wszystkich podsystemów. Wartość 01 – podsystem 1, 02 – podsystem 2 itd.	
STEROWANIE PRZEZ SMS			
Komendy sterowania SMS [851][sekcja]			
sekcja	Komenda SMS	sekcja	Komenda SMS
[851]	WŁĄCZENIE W TRYB DOMOWY	[852]	WŁĄCZENIE W TRYB ZWYKŁY
[853]	WŁĄCZENIE W TRYB NOCNY	[854]	WYŁĄCZENIE
[855]	AKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGM1	[856]	AKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGM2
[857]	AKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGM3	[858]	AKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGM4
[859]	DEZAKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGM1	[860]	DEZAKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGM2
[861]	DEZAKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGM3	[862]	DEZAKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGM4
[863]	BLOKADA	[864]	ODBLOKOWANIE
[865]	ŻĄDANIE STATUSU	[866]	ŻĄDANIE STATUSU PAMIĘCI ALARMÓW
[867]	POMOC	[868]	ŻĄDANIE BILANSU KARTY PRE-PAID
[869]	WIADOMOŚĆ NA KLAWIATURZE		
Sterowanie odbywa się poprzez wysłanie w wiadomości SMS odpowiedniej komendy SMS z powyższej tabeli na nr karty sim znajdującej się w nadajniku. Komendy można dowolnie edytować w odpowiednich sekcjach.			
Składnia: <komenda SMS><przerwa><podsystem #><przerwa><kod użytkownika> (np.: WŁĄCZENIE W TRYB DOMOWY PODSYSTEM 1 1234)			